

Gamme d'imprimantes HP LaserJet Pro M201



L'impression en toute simplicité depuis votre bureau et au-delà.

Augmentez votre productivité grâce à une impression recto verso automatique fiable¹ et à des vitesses d'impression élevées. Imprimez à partir de smartphones, tablettes ou ordinateurs portables avec des options d'impression mobile.²



Imprimante HP LaserJet Pro M201dw



Imprimante HP LaserJet Pro M201n

Points forts

- M201d avec impression recto verso automatique, connectivité sans fil et impression directe sans fil
- Standard 10/100 Ethernet
- Cartouche 1 500 pages prête à être utilisée
- Panneau de commande LCD intuitif
- HP ePrint, Apple AirPrint™
- HP Auto-On/Auto-Off
- Certifié ENERGY STAR®

Disposez de fonctionnalités intuitives pour une exécution rapide.

- Gagnez du temps et contribuez à réduire les coûts de papier grâce à l'impression recto verso automatique fiable.¹
- Accélérez vos tâches d'impression à l'aide du panneau de commande simple.
- Travaillez en attendant moins. Optimisez votre productivité grâce à des vitesses d'impression élevées pouvant atteindre 25 pages par minute.³
- Commencez à travailler immédiatement - Toner pleine capacité pour 1 500 pages inclus.⁴

Imprimez simplement en étant protégé et connecté.

- Connectez-vous, gérez et contribuez à sécuriser les données grâce aux fonctionnalités intégrées.
- Imprimez dès maintenant - Connectez-vous automatiquement à votre réseau sans fil à l'aide de HP Auto Wireless Connect.⁵
- Imprimez facilement depuis presque partout au bureau avec la connectivité Ethernet et sans fil.⁶
- Connectez-vous via le port USB et accédez aux outils depuis votre ordinateur pour gérer votre imprimante et ses consommables.

Profitez d'une impression mobile.²

- Envoyez facilement vos travaux d'impression sans fil et sans réseau.¹
- Imprimez facilement depuis vos périphériques portables au travail, à la maison ou en déplacement grâce à cette imprimante certifiée Mopria.^{2,7}
- Imprimez rapidement à partir de votre iPhone®, iPad® et iPod touch® à l'aide d'Apple® AirPrint™, aucune configuration ni application requise.⁸

Réduisez votre impact sur l'environnement.

- Contribuez aux économies d'énergie grâce à la technologie HP Auto-On/Auto-Off.⁹
- Imprimez en toute sécurité sur une grande variété de papiers, y compris du papier professionnel de 60 GSM.
- Bénéficiez d'un recyclage gratuit et facile des cartouches grâce au programme HP Planet Partners.¹⁰
- Protégez l'environnement avec une imprimante certifiée ENERGY STAR® et conforme Blue Angel.



2-Sided Printing



Wireless direct



Wireless



Ethernet



Auto On/Off Technology

Les fonctions d'impression recto verso, sans fil et directe sans fil sont uniquement disponibles sur le modèle M201dw

Spécifications techniques

Technologie d'impression	Laser
Fonctions	Impression
Vitesse d'impression	Jusqu'à 25 ppm Noir ISO (A4); Jusqu'à 15 ppm recto-verso (A4)
Connectivité standard	1 USB 2.0 haut débit ; 1 Ethernet 10/100
Fonctionnalités sans fil	CF456A : Oui, WiFi 802.11b/g/n intégré; CF455A : Non
Fonctionnalité d'impression mobile	CF456A : Certification Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint™, impression directe sans fil
Fonctions réseau	10 - 100 Ethernet
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, IPv4, IPv6 ; Impression : port TCP-IP 9100 mode direct, LPD (prise en charge de file d'attente brute uniquement), services d'impression Web ; Discovery : SLP, Bonjour, Web Services Discovery ; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6 (Link-Local sans état et via routeur, avec état via DHCPv6) ; Gestion : SNMPv1, HTTP
gestion du support	Capacité d'entrée papier : Jusqu'à 250 feuilles; Jusqu'à 10 Enveloppes maximum; Jusqu'à 250 feuilles Capacité de sortie : Jusqu'à 150 feuilles, Jusqu'à 10 enveloppes Impression recto verso : CF456A : Automatique (standard); CF455A : Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)
grammage	60 à 163 g/m ²
types de supports	Papier (laser, ordinaire, photo, résistant, vellum), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents, cartes postales
tailles des supports	A4 ; A5 ; A6 ; B5 ; Cartes postales ; Enveloppes (C5, DL, B5); personnalisé: Bac d'alimentation 250 feuilles : 76 x 187 à 216 x 356 mm; Fente d'alimentation prioritaire : 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac d'alimentation prioritaire 1 + 10 feuilles
Délai d'impression de la première page	Vitesse : 8 s noir (A4, prêt)
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 8 000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: 250 à 2 000
Langages d'impression	PCL 5c, PCL 6, PS, PCLm, PDF
Fonction d'impression	Impression directe prise en charge: CF456A : Impression directe sans fil; CF455A : Aucun
Zone d'impression	Marges d'impression: Haut: 4 mm; Bas: 4 mm; Gauche: 4 mm; Droite: 4 mm; Zone d'impression minimale
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp Noir
Mémoire	128 Mo
Vitesse du processeur	750 MHz
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	CF456A : Certification Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint™, impression directe sans fil, HP Auto Wireless Connect, technologie Instant-On, technologie HP Auto-On/Off, impression recto verso, pilote d'impression HP universel et HP Web Jetadmin; CF455A : Certification Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint™, technologie Instant-On, technologie HP Auto-On/Off, pilote d'impression HP universel et HP Web Jetadmin pris en charge
Gestion d'imprimante	Windows : Boîte à outils HP Device, alertes d'état (installation par défaut), alertes SNP (installation réseau min.), HP Web Jetadmin (téléchargement) ; Mac : Utilitaire HP
Gestion de la sécurité	Serveur Web réseau intégré, protégé par mot de passe ; activer/désactiver les ports réseau ; modification de mot de passe communautaire SNMPv1
Panneau de commande	LCD 2 lignes
Logiciels fournis	Windows : Outil d'installation/désinstallation HP, pilote d'impression HP PCL 6, alertes d'état, mise à jour HP, DXP, HP Device Toolbox, HPDU, mise à jour HP ; Mac : outil d'installation/désinstallation HP, pilote Postscript HP, assistant de configuration HP, utilitaire HP, alertes HP, mise à jour de micrologiciel HP

Contenu de l'emballage	CF456A : Imprimante HP LaserJet Pro M201dw ; Toner noir HP LaserJet (environ 1 500 pages) ; Guide d'installation, dépliant d'assistance, guide de garantie ; CD contenant le logiciel et la documentation électronique ; Cordon d'alimentation ; Câble USB; CF455A : Imprimante HP LaserJet M201n ; Toner noir HP LaserJet (environ 1 500 pages) ; Guide d'installation, dépliant d'assistance, guide de garantie ; CD contenant le logiciel et la documentation électronique ; Cordon d'alimentation
Consommables	CF283A HP 83A toner LaserJet noir authentique 1 500 pages CF283X HP 83X toner LaserJet noir authentique grande capacité 2 200 pages
Configuration minimale du système	Windows: Windows 10 (32 bits et 64 bits), Windows 8.1 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits) ; Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (32 bits et 64 bits) ; processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) 1 GHz, 1 Go de mémoire RAM (32 bits) ou 2 Go de mémoire RAM (64 bits), 400 Mo d'espace disponible sur le disque dur, CD/DVD-ROM ou Internet, port USB ou port réseau; Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou version ultérieure), Windows Server 2003 R2 (32 bits) ; processeur (32 bits) (x86) 1 GHz, 1 Go de RAM (32 bits), 400 Mo d'espace disponible sur le disque dur, lecteur CD/DVD-ROM ou Internet, port USB ou port réseau Mac: OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, 1 Go d'espace disque disponible, Internet, port USB
Systèmes d'exploitation supportés	Installations complètes de logiciels prises en charge sous : Windows 10 (32 bits et 64 bits), Windows 8.1 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits), Windows Server 2012 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (SP1) (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2003 R2 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2003 (32 bits et 64 bits) (SP1 ou version ultérieure), Windows Server 2003 Standard et Enterprise; Mac OS X Lion, OS X Mountain Lion et Mavericks; Pour la prise en charge Linux / Unix, visitez le site : http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	CF456A : 384 x 280,7 x 250,9 mm; CF455A : 379 x 241,9 x 251,4 mm
Dimensions du colis (L x P x H)	CF456A : 497 x 330 x 350 mm; CF455A : 497 x 300 x 350 mm
Poids de l'imprimante	CF456A : 6,6 kg; CF455A : 5,9 kg
Poids du colis	CF456A : 9,4 kg; CF455A : 8,6 kg
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 32,5°C, Humidité: 10 à 80% HR
Stockage	Température: -20 à 40°C, Humidité: 10 à 90% HR
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,3 B (A); Pression sonore émise: 50 dB(A)
Alimentation	configuration requise: Tension d'entrée 220 volts : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz) 4 A consommation: 450 watts (impression), 2,2 watts (attente), 0,1 watt (veille), 0,1 watt (arrêt manuel) Numéro de consommation d'électricité typique: 0,962 kWh/semaine
certifications	CSPR 22:2008/EN 55022:2010 - Classe B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B/ICES-003, version 5, GB9254-2008, GB17625.1-2012, Directive CEM 2004/108/CE (Europe), autres homologations CEM spécifiques selon les pays.
Certifications de sécurité	IEC 60950-1:2005 +A1 (International), EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 (EU), IEC 60825-1:2007, Licence GS (Europe), EN 60825-1:2007 (Classe 1 Laser/LED Device), Directive basse tension 2006/95/EC avec marquage CE (Europe), autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays.
ENERGY STAR	CF456A : Oui; CF455A : Non
Pays d'origine	Fabriquée au Vietnam
Garantie	CF456A : Garantie limitée d'un an. La garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.
assistance et service technique	UG086E Care Pack HP 3 ans avec échange le jour suivant pour les imprimantes LaserJet UG206E Care Pack HP 3 ans avec échange standard pour imprimantes LaserJet. (UG086E : uniquement Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Pays Baltes, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse. UG206E : tous les pays EMEA)

¹ L'impression directe sans fil et l'impression recto verso sont des fonctionnalités standard sur les imprimantes HP LaserJet Pro M201dw uniquement. Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, une application ou un pilote peut également être requis(e). Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès dans l'imprimante.

² L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau sans fil ou soient connectés via la fonction de connexion sans fil directe à l'imprimante. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations à 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée à Internet. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. L'utilisation du haut débit sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre fournisseur d'accès. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Certaines fonctions nécessitent l'achat d'un module en option.

³ Vitesse d'impression mesurée selon ISO/IEC 24734 et excluant le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, visitez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

⁴ Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/IEC 19752 en impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁵ HP Auto Wireless Connect peut ne pas être disponible pour toutes les configurations système. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Pour plus d'informations sur la compatibilité : <http://www.hp.com/go/autowirelessconnect>.

⁶ Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance au point d'accès et peuvent être limitées lors des connexions VPN actives.

⁷ Nécessite une connexion Internet vers une imprimante HP compatible web et l'enregistrement d'un compte HP ePrint. Pour obtenir une liste des imprimantes éligibles, des documents et des types d'images pris en charge ainsi que d'autres détails relatifs à HP ePrint, reportez-vous à <http://www.hpconnected.com>. Les périphériques portables nécessitent une connexion Internet et une fonctionnalité de messagerie électronique. Peut nécessiter un point d'accès sans fil. Des forfaits de données achetées séparément ou des frais d'utilisation peuvent s'appliquer. Les temps d'impression et les vitesses de connexion peuvent varier.

⁸ Prend en charge Apple® OS X® Lion, OS X Mountain Lion et les périphériques suivants sous iOS 4.2 ou version ultérieure : iPad® (tous les modèles), iPhone® (3GS ou version ultérieure) et iPod touch® (3e génération ou version ultérieure). Fonctionne avec les imprimantes HP compatibles AirPrint et nécessite la connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique OS X ou iOS. Les performances dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès sans fil. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des routeurs 2,4 GHz.

⁹ Les fonctions HP Auto-On/Off dépendent de l'imprimante et des paramètres ; une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire.

¹⁰ La disponibilité du programme varie. Le programme de récupération et de recyclage des cartouches HP authentiques est actuellement disponible dans plus de 50 pays, territoires et régions d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord et du Sud, dans le cadre du programme HP Planet Partners. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.hp.com/recycle.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des images présentées. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP n'est en aucun cas responsable des erreurs ou des omissions de nature technique ou rédactionnelle du présent document.

